



WATCH PAGER ПЕЙДЖЕР СИСТЕМЫ ВЫЗОВА ПЕРСОНАЛА

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОФИЦИАНТА

Для официантов доступны настройки часов, будильника, выбор типа сигнала при поступлении вызова (звуковой или вибросигнал), а также длительность вибросигнала.

➤ КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПЕЙДЖЕРОМ ОФИЦИАНТУ.

1. При поступлении сигнала вызова на пейджере засветится экран и раздастся звуковой или вибросигнал.
На экране появится номер вызывающего стола или вызов с кухни, бара (2 или 3 цифры, например 30, или 030). Слева на экране высвечивается порядковый номер вызова (на рисунке это 5-й вызов). Это означает, что вас вызывает уже 5 посетителей.

**Количество
пришедших
вызовов**

**Номер кнопки
вызова**



Кнопки управления

2. Обслуживаете посетителя и нажимаете кнопку со стрелкой для удаления этого вызова.
3. Если на пейджер пришло несколько вызовов, то для просмотра номеров вызовов нажимайте кнопку «М».
4. Если нужно удалить обслуженный вызов, а на экране их уже много: нажимая кнопку «М» дойдите до нужного номера и нажмите кнопку со стрелкой.

➤ Установка типа сигнала вызова и длительности вибросигнала SET ALT.

1. **ОДНОВРЕМЕННО** нажмите и удерживайте 2 кнопки до появления

на экране «SET ALT» - это меню выбора сигнала вызова.

2. Нажмите кнопку со стрелкой для входа в меню. Затем, нажимая кнопку «М» выберите 1 из 6 доступных сигналов:
AUDIO – звуковой сигнал
MOTOR 1 – вибросигнал длительностью 1 сек
MOTOR 2 – вибросигнал длительностью 2 сек
MOTOR 3 – вибросигнал длительностью 3 сек
MOTOR 4 – вибросигнал длительностью 4 сек
MOTOR 5 – вибросигнал длительностью 5 сек
3. Для сохранения установки нажмите кнопку со стрелкой.

➤ **Установка текущего времени (функция часы) SET TIM**

1. ОДНОВРЕМЕННО нажмите и удерживайте 2 кнопки до появления на экране «SET ALT». Нажимая кнопку «М» установите на экране пейджера «SET TIM» - это меню установки текущего времени.
2. Нажмите кнопку со стрелкой для входа в меню. На экране появится время в формате часы:минуты с мигающей первой цифрой. Используя кнопку «М» для изменения мигающей цифры, а кнопку со стрелкой для перехода на следующую цифру установите текущее время.
3. После установки минут еще раз нажмите кнопку со стрелкой для выхода в основной режим работы. Цифры перестанут мигать, а на экране пейджера отобразится текущее время, которое вы установили.

➤ **Установка будильника SET ALM**

1. ОДНОВРЕМЕННО нажмите и удерживайте 2 кнопки до появления на экране «SET ALT». Нажимая кнопку «М» установите на экране пейджера «SET ALM» - это меню установки времени, когда зазвонит с вибросигналом.
2. Нажмите кнопку со стрелкой для входа в меню. На экране появится время в формате часы:минуты с мигающей крайней левой черточкой. Для включения будильника нажмите кнопку «М». Вместо мигающей черточки появится «1». Нажмите кнопку со стрелкой для перехода к установке времени будильника. Используя кнопку «М» для изменения мигающей цифры, а кнопку со стрелкой для перехода на следующую цифру установите время будильника.
3. После установки минут еще раз нажмите кнопку со стрелкой для выхода в основной режим работы. Цифры перестанут мигать, а на экране пейджера отобразится текущее время и колокольчик в верхней строке.

Внимание: Если первое число в установках SET ALM = 1 – будильник работает, если вместо первого числа будет знак “_” будильник выключен.